



Czujnik ruchu 360 stopni Standard IP55 antracyt

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie

Kąt detekcji 360 - 360

Typ czujnika Czujnik ruchu

Ustawienia

Zwłoczny 5 S - 15 Min

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji 5 - 1000 lx

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Wymiary

Szerokość 91 mm

Zalecana wysokość montażu 2,50 - 2,50 m

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 55 °C

Materiały

Kolor Antracyt

Materiał Tworzywo sztuczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Nadaje się do użytku na zewnątrz Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja
Możliwość stosowania jako urządzenie samodzielne, główne lub rozszerzenie

Montaż
Do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

EE841

